

FMB 4000

Motor 230V 600W ATEX

10-40001000

Borstlösmotor FMB 4000 Ex



- 230V
- 600W
- IP 55
- ATEX
- För F/FP 400-serier



Produktinformation

För FLUX pumpar i serie 400

FMB 4000 Ex är en borstlös motor från Flux i kompakt design.

Motorns interna elektronik övervakar hastighet, ström och temperatur. För alternativ med nollspänningsbrytaren förhindras direkt start efter bruten ström så att motorn måste startas manuellt efter ett externt stop.

Motorn har ett dubbelt skal i aluminium vilket gör att motorn går väldigt tyst och är tålig.

Tack vare att motorn är borstlös så går den att köra över längre perioder och har mindre behov av underhåll då inga kol slits ut.

- Mycket lågt slitage
- Underhållsfri
- Låg livscykelkostnad
- Steglös hastighetsjustering
- Mycket låg ljudnivå
- Robust hus med dubbla lager Aluminium

Tekniska data	
Spänning (Volt)	230 V
Prestanda (watt)	600 W
Frekvens	50-60 Hz
Hastighetsjustering	Steglös
Vikt	6,2 kg
Ventilation	Extern
Skyddsklass	IP 55
Nollspänningsbrytaer	Ja
ATEX certifikat	Ex: II 2 G Ex d e IIC T6

;

Teknisk data

IP-klass	IP55
Vikt	6,2 kg
Spänning	230 V
Nollspänningsbrytare	Ja
Hastighetsval	Steglös
Stickpropp	Ja
Certifikat	CE, EAC, DVE, GS, SA
Ventilation	Extern
Effekt	600 W
Sladdlängd	5 m